



8.3) Programmazione durata servizio e valori di default

La gettoniera, oltre alla possibilità di effettuare un reset con i valori di default, offre maggiore flessibilità per quanto riguarda il valore della **durata base del servizio**, consentendo al gestore di selezionarne il valore tra quelli disponibili.

8.3.2a) Omissis

8.3.2.1a) Omissis

8.3.2b) Omissis

8.3.2b.1) Schede TE13 (versione V3): ripristino default di fabbrica

- 1) Togliere l'alimentazione dalla scheda.
- 2) Tenendo premuti i pulsanti **PROG** e **CONFERMA PROGRAMMAZIONE** alimentare la scheda; il LED rosso rimane spento (il display visualizza *GISA* se presente).
- 3) Quando il LED rosso lampeggia (il display visualizza *Bene* se presente), lasciare il pulsante **PROG** e mantenere ancora premuto il pulsante **CONFERMA PROGRAMMAZIONE**.
- 4) Attendere il termine del lampeggio del LED rosso.
- 5) Mantenendo ancora premuto il pulsante **CONFERMA PROGRAMMAZIONE** attendere circa 15 secondi (il display visualizza le statistiche se presente). Durante l'attesa il LED rosso rimane spento.
- 6) Quando il LED rosso lampeggia (il display visualizza *Prog* se presente) lasciare il pulsante **CONFERMA PROGRAMMAZIONE**.
- 6) Se i passi precedenti sono stati eseguiti correttamente, il LED rosso lampeggia (il display visualizza *Endd* se presente) per confermare il ripristino del default di fabbrica. L'apparecchiatura sarà pronta al funzionamento **dopo pochi secondi**.