



## Versioni serie Baleari con bluetooth

### Programmazioni con Smartphone

n.b. in neretto ciò che si può programmare nella versione senza smartphone

#### PER OGNI SERVIZIO:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| - <b>Includi servizio</b>                       | - <b>si/no</b>                        |
| - <b>Durata servizio HH mm ss</b>               | - <b>da 0 a 12 ore</b>                |
| - <b>Ritardo all'inizio erogazione HH mm ss</b> | - <b>da 0 a 9 minuti e 59 secondi</b> |
| - Ritardo alla fine erogazione HH mm ss         | - da 0 a 9 minuti e 59 secondi        |
| - Ritardo ad una nuova erogazione               | - da 0 a 20 secondi                   |

#### PREAVVISO FUNZIONALE

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Numero di impulsi del preavviso funzionale | - da 0 a 10 impulsi |
| - Durata dell'impulso ON                     | - da 1 a 5 secondi  |
| - Durata dell'impulso OFF                    | - da 1 a 5 secondi  |
| - Anticipo preavviso funzionale              | - fino a 20 secondi |

#### PAUSA o ECONOMIZZATORE

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| - <b>Pausa Economizzatore</b>                    | - <b>si/no</b>             |
| - Abilita avvio in pausa                         | - si/no                    |
| - Tempo massimo di avvio in pausa                | - da 1 secondo a 10 minuti |
| - Abilita tempo massimo durata di tutte le pause | - da 1 secondo a 1 ora     |
| - Numero massimo di attivazioni delle pause      | - da 1 a 20                |

#### SERVIZI

- |  |  |
|--|--|
| - <b>Servizio gratuito</b>               | - <b>si/no</b>   |
| - <b>Costo in gettoni</b>                | - <b>da 1 - 99 gettoni</b>                             |
| - <b>Costo in Euro</b>                   | - <b>da 0.01 a 99,90 euro intervallo di 1 cent ***</b> |
| - Abilita uso borsellino                 | - si/no  |
| - Scelta borsellino da utilizzare        | - 1- 2 - 3 - 4   |
| - Abilita uso sommatore del tempo        | - si/no  |
| - Abilita recupero credito della tessera | - si/no (richiede la presenza del relativo pulsante)   |

#### GESTIONE TESSERA

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| - Modifica codice impianto                        |                             |
| - Abilita orologio                                | - si/no                     |
| - Messa in orario dall'orario dello Smartphone    |                             |
| - Abilita verifica scadenza tessera               | - si/no                     |
| - Abilita giorni permessi                         | - si/no                     |
| - Abilita mesi permessi                           | - si/no                     |
| - Abilita Autoricarica                            | - si/no                     |
| - Abilita Autoricarica giorno del mese successivo | - dal giorno 1 al giorno 28 |
| - Abilita Autoricarica giornaliera                | - da 1 a 298 giorni         |
| - Abilita tessera Saldo                           | - si/no                     |

#### FASCE ORARIE

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Abilita fasce orarie | - 1 o 2                           |
| - Abilita orario       | - dalle ore 00:00 alle ore 23: 00 |
| - Includi              | - si/no                           |
| - Gratuito             | - si/no                           |
| - Costo                | - da 1 cent a 99,90 Euro          |

- Abilita validazione alla presenza della tessera - si/no

#### STATISTICHE

- Visualizzazione statistiche

- Azzeramento delle statistiche

- **Ripristino dei valori dai fabbrica**

- **Collaudo visivo dei display**

(solo con pulsanti)

- **Visualizzazione statistiche incasso gettoni**

- **Visualizzazione statistiche incasso euro**

- **Visualizzazione statistiche incasso gettoni da tessere**

- **Visualizzazione statistiche incasso euro da tessere**

- **Messa in orario orologio**

- **Registrazione della tessera saldo**

- **Aggiustamento della base dei tempi**

#### ACCETTATORE AGGIUNTIVO

- Programmazione dei valori accettatore aggiuntivo

- numero di monete per ricevere il servizio

- Valori della moneta da inserire

- Salvataggio dello stato in mancanza di alimentazione

- si/no

- Selezione automatica del servizio

- si/no

- Notifica della cicalina a pagamento eseguito  
errore sulla tessera

- si/no

- si/no

- Abilitazione del pulsante di conferma pagamento

- si/no se presente

- Abilita visualizzazione dei secondi

- si/no

- Velocità di scorrimento del display

- da -3 a +3

- Modifica PIN del Bluetooth

- Visualizzazione del nome ,nr seriale e vers. Software

- si/no

- Lettura della programmazione della macchina

- Invio programmazione via web

- Scarica programmazione via web

- Modifica password per programmare

\*\*\* - Costo in Euro - da 0.01 a 99,90 euro **intervallo di 10cent** senza bluetooth