



CONSIGLI PER MONTAGGIO TORNELLO VALIDATORE COLONNA PULSANTE

- Posizionare gli elementi ove previsto
- Segnare le posizioni dei fori di fissaggio e dei fori di uscita filature sul pavimento.
- Effettuare i fori di fissaggio.
- Effettuare i fori passaggio fili
- Fissare le apparecchiature
- Collegare:
 - a)Fili gialli del tornello al morsetto "out-rele" della colonna validatore scontrino.
 - b)Fili bianco nero e rosso del tornello al connettore del modello CTM comando manuale
 - c)Fili nero e bianco del tornello ai fili nero e bianco del pulsante di uscita a colonna.
 - d)Filo con guaina bianca alla alimentazione 220v 50hz,
 - e) Morsetto "220 volt " del validatore scontrino alla alimentazione 220v 50 hz